

BELANGRIJKE INFORMATIE

Het is absoluut noodzakelijk om een software-update uit te voeren voor uw FU15D frequentieomvormer.

Deze update moet worden uitgevoerd vóór ingebruikname van de WS76H wandzaag!

De frequentieomvormer FU15D beschikt over een Bluetooth®-interface voor het eenvoudig en veilig uitvoeren van software-updates met behulp van de „WEKA Service App”. Daarnaast heeft de omvormer een display met folietoetsenbord waarmee parameters kunnen worden ingesteld en bedrijfsgegevens en storingsmeldingen kunnen worden weergegeven.

Navigatie door het menu gebeurt met behulp van de toetsen en . Het uitgangspunt is altijd het hoofdscherm („MACHINE” of „HOME”), van waaruit alle andere menu-opties toegankelijk zijn. Door te drukken op kunt u altijd terugkeren naar het hoofdscherm. Met opent u submenu's of wijzigt u instellingen. Een lange druk op toont een korte beschrijving van de toetsfuncties, waardoor de bediening vrijwel volledig voor de hand liggend is. Tijdens gebruik van een aangesloten machine wordt het toetsenbord om veiligheidsredenen gedeactiveerd.

Menu-optie UPDATE

Na het starten van de update via de toets krijgt u voldoende tijd om via de „WEKA Service App” verbinding te maken met de omvormer en indien nodig een nieuwe update te downloaden en te installeren (zie aanvullende informatie hieronder). De belangrijkste stappen worden zowel op het display als in de app op uw smartphone weergegeven. U kunt het proces te allen tijde zonder risico afbreken via , waarna bij een nieuwe poging ongeldige gegevens worden verwijderd en het proces opnieuw start. Mocht een update mislukken, neem dan contact op met WEKA. Wij kunnen u helpen om de firmware te herstellen.

Aanvullende informatie over het Bluetooth-updateproces

Voor het uitvoeren van de update is een smartphone of tablet met Bluetooth-functionaliteit nodig die draait op Android 4.4.2 of hoger. Apple-producten worden momenteel nog niet ondersteund.

Tijdens het updateproces wordt ongeveer 500 kB aan data gedownload. Zorg ervoor dat u voldoende datavolume beschikbaar heeft en een snelle internetverbinding gebruikt (minimaal EDGE, Wi-Fi wordt aanbevolen).

U vindt de „WEKA Service App” via de zoekfunctie in de Google Playstore („WEKA Service App”) of via de volgende directe link of QR code:



<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wekaelektrowerkzeuge.wekaserviceapp>

Bij het installeren van de app vanuit de Google Playstore is het noodzakelijk toegang tot uw locatie toe te staan. Zonder deze toestemming is communicatie met de omvormer niet mogelijk.

Tijdens het verbinden met de omvormer kan er, afhankelijk van uw smartphone, gevraagd worden om een Bluetooth-koppeling. U moet deze koppeling bevestigen, anders is communicatie onmogelijk.

De interne serienummer komt niet overeen met het serienummer op het typeplaatje. Als er bij het zoeken meerdere omvormers worden weergegeven en u niet kunt bepalen welke u moet hebben, verplaats dan de omvormer naar een locatie zonder andere omvormers in de buurt of neem contact op met WEKA voor het juiste serienummer.

Gebruik de omvormer niet tijdens het updaten, omdat dit het proces kan onderbreken.

Blijf tijdens het updaten zo dicht mogelijk bij de omvormer voor optimale signaalkwaliteit en snelheid. Als het proces vertraagt of hapert, is de afstand te groot of is er storing.

Het downloaden van de update naar de omvormer duurt ongeveer één minuut. Tijdens deze fase kunt u het proces zonder risico afbreken. Daarna zal de omvormer automatisch de installatie starten, wat eveneens ongeveer één minuut duurt.

Trek de stekker van de omvormer tijdens dit proces absoluut niet uit het stopcontact!

Bij een stroomonderbreking zal de omvormer nog twee pogingen doen om de update te voltooien. Als ook dit mislukt, verschijnt er op het display de melding „invalid firmware”. Neem in dit geval contact op met WEKA, wij helpen u graag met het herstellen van de firmware.

Statusmeldingen verdwijnen automatisch; foutmeldingen worden bij het opnieuw inschakelen gewist, mits de fout opgelost is.

Wanneer u de omvormer aansluit op de stroomvoorziening, is de Bluetooth-interface gedurende zes minuten actief om het updaten mogelijk te maken. Indien binnen die tijd geen verbinding tot stand komt, wordt Bluetooth gedeactiveerd. Als u de omvormer vervolgens twee minuten van het stroomnet loskoppelt en weer aansluit, is Bluetooth opnieuw voor zes minuten beschikbaar.